

1. Dla ochrony przed wyładowania atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytach dystansowych.
2. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
3. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się maszty odgromowe wolnostojace.
4. Przewody odprowadzajace układać pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa
5. Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
6. Zwody poziome łączyć z obróbkami blachrskimi.
7. Uziom – sztuczny fundamentowy z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm
8. Dodatkowy maszt o wysokości 3m do ochrony anten po lokalizacji masztu antenowego
9. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305. PN-EN 62305.

Legenda

- drut odgromowy stalowy ocynkowany fi 8mm
- złącze kontrolne
- sztuczny uziom fundamentowy lub otokowy.
- złącze krzyżowe
- obudowa, skrzynka kontrolna, drzwiczki rewizyjne
- maszt odgromowy z podstawą betonową h=2,5 m
- iglica kominowa

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ozn. B EŁK - ul. Kolejowa - dz. nr geod. 3508/2	SKALA:	1:100
		DATA	04-2017
TYTUŁ OPRACOWANIA	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU	NR RYS.	E4
PROJEKTANT	Stanisław Olejnik	SUW-32/88	
OPRACOWAŁ	Andrzej Śliwiński	SUW-46/91	
SPRAWDZIŁ	Lechosław Wierzbicki	96 GD/75	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS